

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 1975 Zone 1

Перед початком використання зніміть ізоляційний майларовий матеріал, для цього відкрутіть торцеву кришку.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 1. Короткочасне увімкнення** - Для короткочасного увімкнення натисніть торцеву кнопку не до кінця.
- 2. ПОСТІЙНЕ ВКЛЮЧЕННЯ** - Повністю натисніть торцеву кнопку та відпустіть її.
- 3. ВИМКНЕННЯ** - З увімкненого положення повністю натисніть торцеву кнопку та відпустіть її.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

- Зніміть кришку. Для цього повертайте її проти годинникової стрілки, доки вона не відокремиться від заднього торця ліхтаря MityLite™ 1975Z1.
- Вийміть із ліхтаря MityLite™ 1975Z1 2 (два) використані елементи живлення.
- Вставте 2 (два) нові елементи живлення типорозміру AAA так, щоб полюс «+» був спрямований до головної частини ліхтаря.
- Надягніть торцеву кришку, повертаючи її за годинниковою стрілкою до щільного закривання.

ОБЕРЕЖНО! Забороняється відкривати ліхтар у небезпечних умовах.

УВАГА! Якщо передбачається, що ліхтар якийсь час не використовуватиметься, вийміть з нього елементи живлення, щоб унеможливити витік електроліту та розвитку корозії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Тип лампи: світлодіод

Тип батареї: AAA (2 шт.)

Марки використовуваних батарей:

Duracell™ MN2400, Energizer™ Max E92, Panasonic™ LR03 (Xtreme Power), Philips™ Powerlife LR03 або Peli™ P-NiMH-AAA

Декларація відповідності Декларація № 001975-3190-002E

Справжнім компанія Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025, Барселона, Іспанія, заявляє з повною відповідальністю, що слідує обладнання:

Опис продукту: LED ручний ліхтар

Тип моделі: MityLite™ 1975Z1

Марка: Peli TM

відповідає наступним законодавчим актам країн ЄС: Директива АТЕХ 2014/34/EU

На основі слідує гармонізованих стандартів: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.

До процесу оцінки відповідності було залучено наступний нотифікований орган сертифікації:

Нотифікований орган сертифікації: SGS Baseefa Ltd Rockhead Business Park, Staden Ln, Buxton SK17 9RZ, UK

Нотифікований орган сертифікації

№: 1180

Роль:

Видача свідоцтва АТЕХ про перевірку зразка ЄС

№ сертифікату:

Baseefa18ATEX0065

Коди АТЕХ:

II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb

№ шифру специфікації:

19752018

Ім'я і посада особи, яка накладає зобов'язання на виробника або уповноважену особу:

Підпис: **Piero Marigo**
Ім'я: П'єро Маріго (Piero Marigo)
Посада: керуючий директор
Місцезнаходження: Peli Products, S.L.U. с/ Provença 388, Planta 7, 08025 Барселона, Іспанія
Дата: 3 квітня 2018

Спеціальні умови для безпечного використання

1. Перед використанням у зазначеному знаками небезпеки огляньте ліхтар на предмет зовнішніх пошкоджень. При виявленні пошкоджень забороняється використовувати ліхтар у небезпечних умовах.
2. Уважно перевірте кільце ущільнювача або контактну поверхню кромки лінзи на наявність порізів, подряпин або інших пошкоджень. Видаліть будь-які забруднення та сторонні частинки з контактних поверхонь кільця ущільнювача. Відомості про заміну кільця ущільнювача див. у інформації про гарантію.
3. Періодично, коли прокручування стає скрутним, наносите на кільця ущільнювача тонкий шар прозорого силіконового мастила.
4. Щоб ліхтар працював безперебійно, періодично знімайте кришку торця і протирайте м'якою чистою тканиною різьби в торцевій частині корпусу ліхтаря MityLite™ 1975Z1 і всередині торцевої кришки.
5. Для очищення ліхтаря використовуйте виключно вологу тканину.
6. У цьому Виробі необхідно використовувати лише батареї схвалених марок типу ААА. Забороняється використовувати разом старі та нові батареї. Забороняється використовувати разом батареї різних марок. Батареї слід замінювати лише у безпечному місці.

Відвідайте веб-сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.