

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 2690 Zone 0

ІНСТРУКЦІЇ UL913, APPROVED

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ

1. Викрутіть два гвинти на кришці батарейного відсіку за допомогою хрестової викрутки Phillips №1.
2. Встановіть три батареї ААА, дотримуючись полярності відповідно до маркування батарейного відсіку.
3. Встановіть кришку на місце та закріпіть гвинтами

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. —

Заміна компонентів може спричинити порушення безпеки приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. —

Використовуйте лише лужні батареї розміру ААА таких марок: Duracell MN2400 LR03, Energizer E92 LR03, Philips, PN LR 03 (Powerlife) або Panasonic, PN LR03 (Xtreme Power).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. —

Для зниження ризику вибуху забороняється використовувати разом старі та нові батареї чи батареї різних марок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. —

Для зниження ризику вибуху батареї слід замінювати лише у безпечному місці.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Щоб увімкнути ліхтар, поверніть кожух лінзи за годинниковою стрілкою, прикрутивши його до корпусу ліхтаря.
2. Щоб вимкнути ліхтар, поверніть кожух лінзи проти годинникової стрілки приблизно на півоберта.

ПРИМІТКА. Світлодіодний ліхтар може працювати понад 3,5 години. Однак через дві години світло значно слабшає.

РЕГУЛЮВАННЯ РЕМЕНЯ

Ремінь може бути відрегульований шляхом переміщення регуляторів, що затягують або послаблюють його. Повний попереджувальний напис див. на нашому веб-сайті.

Декларація про відповідність продукції PELI PRODUCTS, S.L.U. Директиви ЄС 94/9/ес Компанія Peli Products, S.L.U. с/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Барселона, Іспанія заявляє, що повністю несе відповідальність за постачання (виробництво) виробу:

Модель: HeadsUp Lite 2690 Zone 0

Сертифікат № TRL 08ATEX 11184X

Відповідає стандартам EN60079-0: 2009, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007, EN61241-0:2006 EN61241-11: 2006, EN 50303:2000

до якого належить дана заява, та виріб відповідає основним вимогам до безпеки та охорони здоров'я Директиви АТЕХ 94/9/ЕС за умови дотримання інструкцій з експлуатації, ремонту та обслуговування, що додаються до виробу.

Відповідальна особа: Piero Marigo, Managing Director, Peli Products, S.L.U.

с/ Provença, 388, Planta 7 • 08025 • Barcelona, Espanha

Дата: 12 грудня 2008 г

Коди: I M1 Ex ia I Ma



II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia III C T65°C Da IP65

ПРИМІТКИ

(а) Цей виріб виготовлено з акрилонітрил-бутадієн-стиролу та полікарбонату. Не допускайте впливу на цей виріб агресивних середовищ та речовин, які можуть руйнувати ці матеріали (наприклад, кислотні рідини, гази, розчинники). Необхідні запобіжні заходи: регулярний огляд виробу та визначення його стійкості до різних хімічних речовин відповідно до специфікації матеріалів.

(b) У цьому приладі необхідно використовувати лише лужні батареї розміру AA. Забороняється використовувати разом старі та нові батареї. Забороняється використовувати разом батареї різних марок. Батареї слід замінювати лише у безпечному місці.

(c) Цей прилад не призначений для ремонту користувачами.

Відвідайте веб-сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.