

## ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 2745 Zone 0

### Експлуатація

- Основний режим>Економний режим>Мигаючий режим>Вимк.

Натисніть один раз, щоб увімкнути основний режим.

Щоб перейти з основного режиму на економний, знову натисніть перемикач на одну секунду.

Щоб перейти з економного режиму на блимаючий, знову натисніть на перемикач на секунду.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть перемикач через секунду після попередньої активації перемикача.

### ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЇ

1. Відкрийте кришку відсіку для батарей.
2. Вийміть старі батареї (правильно утилізуйте їх) і вставте три лужні батареї типу ААА 1,5v, дотримуючись маркування полярності.
3. Закрийте кришку відсіку для батарей.

Повний текст попередження про дотримання техніки безпеки читайте на сайті <http://www.peli.com>

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Застосування гумової стрічки в небезпечних зонах не тестувалося та не затверджено. Користувач визначає прийнятність використання. Відповідальність за використання несе тільки ви.

**УВАГА:** У поєднанні з цим виробом дозволяється використовувати лише такі моделі батарей: лужні батареї типу ААА Panasonic LR3 (Extreme Power), Duracell MN2400, Energizer E92, Sanyo LR3 та Varta High Energy 4903 LR3.

Декларація відповідності

Декларація №002745-0318-501

Справжнім компанія Peli Products, S.L.U., c/ Provença, 388, Planta 7 08025, Барселона, Іспанія, заявляє з повною відповідальністю, що слідує обладнання:

Опис продукту: Світлодіодна фара

Тип моделі: 2745 світлодіод

Марка: Peli™

відповідає наступному закону ЄС: Директива АТЕХ 94/9/ЕС

заснованого на узгоджених стандартах: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN 60079-26:2007

У процесі підтвердження відповідності взяв участь наступний орган технічної експертизи:

Орган технічної експертизи: TRaC Global, Unit 1, Pendle Place, Skelmersdale, West Lancashire, WN89PN UK

Номер органу технічної експертизи: 0891

Роль: Видача свідоцтва про експертизу типу ЄС по стандарту АТЕХ

№ сертифікату: TRAC13ATEX0035X

Маркування по стандарту АТЕХ: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

№ технічного файлу: 27452015

Ім'я та посада особи, яка накладає зобов'язання на виробника або уповноважену особу:

Підпис: Piero Marigo

Ім'я: П'єро Маріго (Piero Marigo)

Посада: директор з управління

Розташування: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7, 08025 Барселона, Іспанія

Дата: 3 квітня 2015 року

**Умови безпечного використання**

- (a) Батареї не підлягають видаленню або заміні в небезпечній зоні.
- (b) Батарейний відсік не підлягає відкриттю у небезпечній зоні.
- (c) У поєднанні з цим виробом дозволяється використовувати лише такі моделі батарей: лужні батареї типу AAA Panasonic LR3 (Extreme Power), Duracell MN2400, Energizer E92, Sanyo LKR3 та Varta High Energy 4903 LR3.
- (d) Всі батареї, що використовуються в обладнанні, повинні бути виготовлені одним і тим же виробником.

Детальну інформацію можна знайти за посиланням <http://www.peli.com/en/content/guarantee-excellence>

Директор  
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.