

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 2755 Zone 0

Експлуатація

Основний режим > Економний режим > Миготливий режим > Вкл.

- » Натисніть один раз, щоб увімкнути основний режим.
- » Щоб перейти з основного режиму на економний, знову натисніть на один секунду.
- » Щоб перейти з економного режиму на миготливий, натисніть знову на одну секунду.
- » Щоб вимкнути пристрій, натисніть перемикач через секунду після його попередньої активації.

Цей ліхтар має індикатор стану батареї: якщо заряд батареї опускається нижче 25 %, на корпусі ліхтаря горітиме червоний світлодіодний індикатор.

Встановлення Батареї

1. Відкрийте кришку відсіку для батарей.
2. Вийміть старі батареї (правильно утилізуйте їх) і вставте (3) три батареї типу AAA 1.5v, дотримуючись маркування полярності.
3. Закрийте кришку відсіку для батарей.

Повний текст попередження щодо безпеки батареї даного ліхтаря наведено на сайті

www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/.

УВАГА: У поєднанні з цим виробом дозволяється використовувати тільки такі моделі батарей: лужні батареї типу AAA T4 - Panasonic™ LR03 (Extreme Power), Duracell™ MN2400, Energizer™ E92, Sanyo™ LR03 та Varta™ High Energy 4903 LR03 або Peli LR -NiMH-AAA T3 – NX™ Power PCA9046

УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ З НЕДОЗВОЛЕНИМ ТЕМПЕРАТУРНИМ КЛАСОМ.

Декларація про відповідність

Декларація № 002755-0318-507

Компанія Peli Products, S.L.U., розташована за адресою с/ Provenca, 388, Planta 7 08025 Barcelona, Spain (Іспанія), заявляє про свою одноосібну відповідальність за те, що пристрій:

Опис продукту:

Світлодіодний налобний ліхтар

Тип моделі:

2755 світлодіод

Бренд:

Peli™

відповідає наступному закону Європейського союзу: директиві АТЕХ 2014/34/EU, що ґрунтується на таких узгоджених стандартах:

EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015

У процесі підтвердження відповідності взяв участь такий орган технічної експертизи:

Орган технічної експертизи:

FM Approvals Europe Limited

Номер органу технічної експертизи:

2809

Роль:

Quality Assurance Notification

Орган технічної експертизи:

Element Rotterdam BV

Номер органу технічної експертизи:

2812



Роль: Видача свідоцтв про експертизу типу EU по стандарту АТЕХ
Номер сертифікату: TRAC13ATEX0035X
Маркування за стандартом АТЕХ: II 1 G Ex ia op is IIC T4...T3 2809
Номер технічного файлу: 27552015
Ім'я та посада особи, яка діє від імені виробника або уповноваженого представника
Підпис: П'єро Маріґо Piero Marigo
Ім'я: П'єро Маріґо (Piero Marigo)
Посада: Керуючий директор
Місцезнаходження: Peli Products, S.L.U. с/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona
Spain (Іспанія)
Дата: 12.5.2020

Умови Безпечного Використання

- А. У поєднанні з цим виробом дозволяється використовувати лише такі моделі батарей: лужні батареї типу AAA T4 - Panasonic LR03 (Extreme Power), Duracell MN2400, Energizer E92, Sanyo LR03 і Varta High Energy 4903 LR03 або Peli акумулятори -AAA (зарядний струм макс = 800 mA.) T3 – NX™ Power PCA9046
- В. Встановлювати елементи живлення лише одного виробника.
- С. Не замінюйте батареї у вибухонебезпечному середовищі. При заміні батарей дотримуйтеся полярності.

Відвідайте веб-сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.