

## ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 3415 Zone 0

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ /ЗАМІНА БААРЕЇ

1. Переведіть фіксатор торцевої кришки у розблоковане положення.
2. Поверніть торцеву кришку проти годинникової стрілки, доки вона не зупиниться. Потім відтягніть кришку від корпусу.
3. Вийміть вкладку батарейного відсіку та утилізуйте його належним чином.
4. Вставте 3 батареї розміру AA у вказаному напрямку (Energizer™ E91, Philips™ LR6, Panasonic™ LR6 або Peli™ P-NiMH-AA).
5. Встановіть на місце торцеву кришку, повертайте її за годинниковою стрілкою, доки вона не вирівняється із корпусом. В якості додаткового заходу безпеки поверніть фіксатор торцевої кришки у заблоковане положення за допомогою інструменту, прикріпленого до шнура.
6. Для заміни батарей повторіть ті самі операції.

### Загальні Вказівки щодо Експлуатації

Режими: вузькоспрямований та прожекторний промені, тільки прожекторний промінь, тільки вузькоспрямований промінь, що миготить світло

1. Вузьконаправлене та прожекторне проміння: натисніть один раз.
2. Тільки прожектор: натисніть двічі (протягом 0,5 с).
3. Тільки вузькоспрямований промінь: натисніть три рази (протягом 1 секунди).
4. Блимає: у будь-якому режимі натисніть вимикач і утримуйте його протягом три секунди.
5. Вимкнення: у будь-якому робочому положенні одноразово натисніть та відпустіть перемикач

Коли ліхтар увімкнено, невеликий світлодіодний індикатор перемикача відображає рівень заряду батареї, як зазначено нижче.

Зелений = 61-100%

Жовтий = 21-60%

Червоний ≤ 20%

Декларація про відповідність Декларація № 003415-3180-002E

Компанія Peli Products, S.L.U., розташована за адресою с/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Іспанія),

під свою повну відповідальність заявляє, що наступний прилад:

Опис виробу: світлодіодний ручний ліхтар.

Тип моделі: PELI™ 3415MZO

Марка: Peli™

Відповідає вимогам наступних законодавчих актів ЄС: Директива АТЕХ 2014/34/EU

на підставі наступних гармонізованих стандартів:

EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015

До процедури оцінки відповідності було залучено наступний уповноважений орган:



Уповноважений орган: INTERTEK TESTING CERTIFICATION LTD

Intertek House, Cleeve Road

Leatherhead, Surrey KT22 7SB, Великобританія

Номер уповноваженого органу: 0359

Функція: Видача сертифіката про експертизу типу EU ATEX

Номер сертифіката: ITS17ATEX201830X

Шифр ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Номер технічного паспорту: 34152017

Ім'я та посада особи, яка має право підпису документів виробника або уповноваженого представника:

Підпис: Piero Marigo Ім'я: П'єро Маріго

Посада: Генеральний директор

Адреса: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Іспанія)

Дата: 30 червня 2017

**Особливі умови безпечного використання:**

і. У вказаному устаткуванні можуть застосовуватись виключно батареї Panasonic™ LR6, Philips™ LR6, Energizer™ E91 та Peli™ P-NiMH-AA. Одночасно слід встановлювати батареї лише одного виробника. Не замінюйте батареї у вибухонебезпечному середовищі. При заміні батарей дотримуйтесь полярності.

Відвідайте веб-сайт [www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/](http://www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/), щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор  
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.