

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЛІХТАРЯ PELI 2315 Zone 0

Перед початком використання зніміть ізоляційний майларовий матеріал, для цього відкрутіть торцеву кришку.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. **КОРОТКОВРЕМНЕ ВКЛЮЧЕННЯ** - Натисніть на торцеву кнопку не до кінця.
2. **ПОСТІЙНЕ ВКЛЮЧЕННЯ** - Повністю натисніть на торцеву кнопку та відпустіть її.
3. **ВИМИКАННЯ** - З увімкненого положення повністю натисніть на торцеву кнопку і відпустіть її.

Послідовність перемикання

1. **Короткочасне увімкнення** - Для короткочасного увімкнення натисніть торцеву кнопку не до кінця.
2. **ПОСТІЙНЕ ВКЛЮЧЕННЯ** - Повністю натисніть торцеву кнопку та відпустіть її.
3. **ВИКЛЮЧЕННЯ** - З увімкненого положення повністю натисніть торцеву кнопку та відпустіть її.

Заміна батареї

1. Зніміть кришку. Для цього повертайте її проти годинникової стрілки доти, доки вона не відокремиться від заднього торця ліхтаря моделі 2315Z0.
2. Витягніть із ліхтаря 2315Z0 дві (2) використані батареї.
3. Вставте 2 (дві) нові батареї типу AA так, щоб полюс "+" був направлений до головної частини ліхтаря.
4. Надягніть кришку торця, повертаючи її за годинниковою стрілкою до щільного закриття.

УВАГА! ВІДКРИВАТИ ЛІХТАР ДОЗВЛЯЄТЬСЯ ТІЛЬКИ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ. ОБЕРЕЖНО! ЯКЩО ЛІХТАР НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ В ПЕРЕДІЙ ДЕЯКОГО ЧАСУ, ВИНЯТИ БАТАРЕЇ ДО УНИКАННЯ МОЖЛИВИХ ВИТОКІВ І КОРОЗІЇ.

Повний текст попередження щодо безпеки батареї даного ліхтаря наведено на сайті www.peli.com/eu/en/support/flashlight-battery-safety/

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Тип лампи: світлодіодна

Тип батареї: Батарея типу AA (2)

Рекомендовані марки батареї: Duracell MN1500, Energizer E91, Panasonic LR06 або Peli P-NiMH-AA

Декларація про відповідність вимогам Декларація № 002315-3180-000E

Компанія Peli Products, S.L.U., розташована за адресою с/ Provença, 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Іспанія),

під свою повну відповідальність заявляє, що наведений нижче прилад:


опис виробу: ручний світлодіодний ліхтар

тип моделі: 2315Z0

Марка: Peli™

Відповідає вимогам наступних законодавчих актів ЄС: Директива АТЕХ 2014/34/EU
На основі таких узгоджених стандартів: EN60079-0:2018, EN60079-11:2012, EN60079-28:2015.
До процедури оцінки відповідності було залучено такі уповноважені органи:
Уповноважений орган: FM Approvals Europe Limited
Номер уповноваженого органу: 2809



PART #	REV	ECR #	RELEASE DATE	DATE	VERSION		
002315-3180-000E	A	5-33493	JA 21	1-11-2021	3		
BLACK	SIDES	PAPER THICKNESS	FLAT SIZE	NUMBER OF FOLDS	FOLDED SIZE		
	2 Sided		18" (W) x 24"(H)	5	2.25" (W) x 6"(H)		
DESIGNER	CREATIVE MANAGER	MARKETING COPY	TECHNICAL COPY	PRODUCT MANAGER			
Tyler Bennett	Hank Chacon	Elissa Teitelman	Jon French	Justin Nishiki			
2-1-21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1-14-21	<input checked="" type="checkbox"/>	2-1-21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Функція: Офіційна заява про відповідність вимогам якості
Уповноважений орган: Element Rotterdam BV
Номер уповноваженого органу: 2812
Функція: Випуск свідоцтва про експертизу АТЕХ типу ЄС
Номер сертифіката: EMT19ATEX0004X
Класифікація АТЕХ: II 1 G Ex ia op is IIС T4 Ga 2809
Номер технічного паспорту: 23152019

Підпис: П'єро Маріго (Piero Marigo)
Ім'я: П'єро Маріго (Piero Marigo)
Посада: Генеральний директор
Адреса: Peli Products, S.L.U. c/ Provença 388, Planta 7 08025 Barcelona Spain (Іспанія)
Дата: 3 квітня 2019 р.

Особливі умови застосування:

- А. Цей виріб дозволяється використовувати лише наведені нижче моделі акумуляторів: Лужні батареї типу АА
Duracell™ MN1500, Energizer™ E91, Panasonic™ LR06 або перезаряджувані елементи живлення Peli™ P-NiMH-AA
(Макс. Зарядний струм = 2000 мА). Встановлювати елементи живлення лише одного виробника.
В. Щоб знизити ризик вибуху, не змішуйте нові елементи живлення зі старими та не використовуйте елементи харчування різних виробників.
С. Не змінюйте елементи живлення у небезпечних умовах.

Відвідайте веб-сайт www.peli.com/support/guarantee-of-excellence/, щоб отримати детальну гарантійну та післягарантійну інформацію 19 мовами.

Директор
ТОВ «ОЦ Профекс»



Кан Н.О.